

## Multitester cu clame #266

### Informatii Produs:

Multitester cu clame #266

3 1/2 LCD , citire maxima 1999

Funcție stopare date

Indicator baterie scăzută

Protecție supraincarcare

Continuitate sonoră

Funcție Raza Acuratete

DC Voltaj 1000V  $\pm(0.5\%+1\text{dgt})$

AC Voltaj 200-750V  $\pm(1.2\%+4\text{dgt})$

AC Curent 200A-1000A  $\pm(2.5\%+5\text{dgt})$

Rezistență 200 $\Omega$ -20K $\Omega$   $\pm(1.0\%+2\text{dgt})$

Continuitate buzzer: Da

Stopare date: Da

Alimentare putere: baterie 9V 6F22

Display maxim: 1999

Dimensiune display: 14x47mm

Greutate: 350g

Dimensiuni: 230x70x37mm

Culoare cleme: Portocaliu

### Imagine Produs:

Reparatii

